



Продуктовая линейка Baseline

## Outlet [type F] Jeweller

Беспроводная умная встроенная розетка со счетчиком энергопотребления



### Новый уровень комфорта

- Управление со смартфона
- Сенсорная кнопка для ручного управления
- Работает без соединения с интернетом
- Сценарии автоматизации



### Быстрый монтаж и настройка

- Устанавливается вместо старой розетки без замены подрозетника<sup>1</sup> и проводки
- Добавление на хаб через QR-код
- Дистанционное управление и настройка в приложении



### Подходит к любому интерьеру

Мы предусмотрели 8 цветов розеток, которые подойдут для установки в любом месте: дома, в офисе, на производстве и тому подобное.



Черный  
(Black)



Графит  
(Graphite)



Серый  
(Gray)



Дымный  
(Fog)



Оливковый  
(Olive)



Устричный  
(Oyster)



Слоновая кость  
(Ivory)



Белый  
(White)



### Управление и сознательное потребление

- Счетчик энергопотребления
- Защита от перегрева и перегрузки по току
- Светодиодная индикация состояния работы



### Jeweller технология связи

- До 1100 м беспроводной связи
- Шифрование для защиты данных на каждом этапе передачи
- Регулярные опросы для определения текущего состояния устройства



### Компоненты Outlet

Outlet – сборное устройство. Все компоненты продаются отдельно и соединяются между собой при установке.

#### Реле

Управляет питанием Outlet




#### Крышка

Передняя панель и крышка розетки



#### Рамка

Пластиковая рамка с местами для размещения от 2 до 5 устройств подряд



Если розетка устанавливается как отдельное устройство, то передняя панель и рамка являются одним компонентом. Чтобы установить несколько устройств подряд, необходимо приобрести рамку и соответствующие крышки для розеток.

## Вариативность конфигураций

Outlet устанавливается отдельно или в рамке как часть набора вместе с другими розетками или выключателями LightSwitch. Устройства имеют одинаковый дизайн рамки и цвета.



Outlet



Рамка с 2 Outlet



Рамка с 2 Outlet  
и 2 LightSwitch

Линейки продуктов Superior, Fibra и Baseline полностью совместимы. Это открывает возможность построить системы почти любой конфигурации и реализовывать проекты с самыми разнообразными требованиями.




<p><b>Совместимость</b></p> <p><b>Хабы</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ретрансляторы</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Связь с хабом</b></p> <p><b>Технология связи Jeweller</b></p> <p><b>Диапазоны частот</b> 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Зависит от региона продаж</p> <p><b>Дальность связи</b> до 1100 м Без помех</p>	<p><b>Компоненты</b> Одинарная розетка</p> <p>Устанавливается как отдельное устройство</p> <p><b>Реле</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller</p> <p><b>Крышка</b> SoloCover (smart) [type F]</p>	<p><b>Компоненты</b> Комбинированная розетка</p> <p>Устанавливается с несколькими устройствами рядом в одной рамке</p> <p><b>Реле</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller</p> <p><b>Крышка</b> SideCover (smart) [type F] CenterCover (smart) [type F]</p> <p><b>Рамка</b> Frame (2 seats) Frame (3 seats) Frame (4 seats) Frame (5 seats)</p>
<p><b>Питание</b></p> <p><b>Напряжение питания</b> 230 В~, 50 Гц</p> <p><b>Максимальная исходная мощность</b> 3 кВт</p> <p><b>Защита от перегрузки по току</b> больше чем 13 А При срабатывании защиты Outlet отключает питание и отправляет уведомление в приложения Ajax</p> <p><b>Защита от перегрева</b> более чем +95 °С При срабатывании защиты Outlet отключает питание и отправляет уведомления в приложения Ajax</p>	<p><b>Монтаж</b></p> <p><b>Диапазон рабочих температур</b> от 0°C до +40°C</p> <p><b>Допустимая влажность</b> до 75%</p>	<p><b>Корпус</b></p> <p><b>Цвет</b> черный (black), белый (white), дымчатый (fog), серый (gray), графит (graphite), слоновая кость (ivory), устричный (oyster), оливковый (olive)</p> <p><b>Вес</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller 75 г</p> <p>SoloCover (smart) [type F] Передняя панель: 37 г Крышка розетки: 8 г</p> <p>SideCover (smart) [type F] Передняя панель: 26 г Крышка розетки: 8 г</p> <p>CenterCover (smart) [type F] Передняя панель: 25 г Крышка розетки: 8 г</p> <p><b>Frame</b> 2 seats: 16 г 3 seats: 22 г 4 seats: 28 г 5 seats: 34 г</p>	<p><b>Комплектация</b></p> <p><b>Размеры</b> OutletCore (smart) [type F] Jeweller 72,5 × 76 × 44,4 мм</p> <p>SoloCover (smart) [type F] Передняя панель: 82,3 × 82,3 × 10,1 мм Крышка розетки: 42,5 × 21,5 мм</p> <p>SideCover (smart) [type F] Передняя панель: 82,3 × 76,2 × 10,1 мм Крышка розетки: 42,5 × 21,5 мм</p> <p>CenterCover (smart) [type F] Передняя панель: 82,3 × 70,4 × 10,1 мм Крышка розетки: 42,5 × 21,5 мм</p> <p><b>Frame</b> 2 seats: 82,8 × 153,5 × 6,3 мм 3 seats: 82,8 × 224,5 × 6,3 мм 4 seats: 82,8 × 295,5 × 6,3 мм 5 seats: 82,8 × 366,5 × 6,3 мм</p>

1 – Реле имеет глубину 38 мм. Рекомендуем использовать подрозетник глубиной от 50 мм для удобной коммутации кабелей.



Подробная информация доступна по QR-коду или ссылке:

[support.ajax.systems/manuals/outlet-type-f-jeweller](https://support.ajax.systems/manuals/outlet-type-f-jeweller)

 [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)  
 [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)  
 [ajax.systems](https://ajax.systems)