

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR AF 16 TRASSIR MiniNVR AnyIP 4/9/16



**TRASSIR MiniNVR** – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.



### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Разъем блока питания 12В  | 5. Разъем HDMI для подключения монитора |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 6. Разъем VGA для подключения монитора  |
| 3. Разъем USB 3.0            | 7. Аудиовходы/аудиовыходы               |
| 4. Блок разъемов USB 2.0     | 8. Кнопка включения                     |

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

## Характеристики устройства:

<b>Операционная система</b>	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
<b>Каналов видео<sup>2</sup></b>	<b>AF 16:</b> до 16 каналов IP-камер ActiveCam или HikVision <b>AnyIP 4/9/16:</b> до 4/9/16 каналов любых поддерживаемых IP-камер <sup>3</sup>
<b>Разрешение записи</b>	до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )
<b>Суммарный поток записи</b>	до 256Мбит/с
<b>Формат сжатия</b>	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )
<b>Размер архива</b>	до 2 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема
<b>Сетевые интерфейсы</b>	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
<b>USB интерфейсы</b>	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
<b>Видеовыходы<sup>4</sup></b>	1 VGA и 1 HDMI
<b>Аудиовыходы/выходы</b>	1 аудиовход (jack 3.5мм) <sup>5</sup> 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
<b>Габариты, мм</b>	440 x 293.6 x 44.5
<b>Напряжение питания</b>	DC 12В
<b>Потребляемая мощность</b>	до 30Вт (без HDD)
<b>Рабочий температурный режим</b>	10...30°C
<b>Размер упаковки, мм</b>	490 x 400 x 130
<b>Вес БРУТТО, кг</b>	5.5

<sup>2</sup> В зависимости от модели видеорегастратора.

<sup>3</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте.

<sup>4</sup> К видеорегастратору можно подключить два независимых монитора (VGA+HDMI).

<sup>5</sup> Поддерживается работа только с активным микрофоном.

## Комплектация:

- Видеорегастратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ..... 1 шт.
- Блок питания 12В (5А) ..... 1 шт.
- Кабель питания ..... 1 шт.
- Мышь ..... 1 шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" ..... 1 шт.
- Винты для крепления HDD 3.5" ..... 8 шт.
- Винты для крепления HDD 2.5" ..... 8 шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1 шт.
- Гарантийный талон ..... 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегастратор ..... 1 шт.

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегастратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ