



EK-D2

Безконтактний зчитувач Інструкція зі встановлення

Використовувані ідентифікатори

Як ідентифікатори використовуються активна безконтактна proximity карта з батарейкою EK-DC.

Дальність зчитування до 10м.

Регулювання відстані зчитування від 0.001-10м знаходиться на задній панелі

Умови експлуатації

Зчитувач призначений для експлуатації поза приміщенням.

Основні технічні характеристики

Напруга живлення постійного струму, В.....	12
Струм споживання (без індикації), мА	100
Струм споживання (з увімкненою індикацією), мА.....	130
Максимальна відстань зчитування, м.....	10
Інтерфейс зв'язку з контролером	Wiegand-26
у режимах Wiegand, не більше, м.....	100
Розміри (ДхШхВ), мм	308x308x80
Антенна.....	4 GHz (14dbi)
Колір корпусу	білий
Температура, °С	-35+70
Вологість, не більше, %.....	95

Призначення проводів

Колір	Найменування	Призначення
Червоний	+V	Напруга живлення
Чорний	GND	Загальний провід
Зелений	DATA_0	Дані "0"
Білий	DATA_1	Дані "1"
Синій	LED	Індикація LED
Жовтий	SPK	Увімкнення звукового сигналу
Сірий	GND-сенсор	Замкнути разом із GND
Коричневий Помаранчевий	RS232/RS485+ RS485-	Синхронізація зчитувачів

Схема підключення

