

Чтобы загрузить номера в GSM модуль:

1. Инсталлировать драйвер из папки CH34x_Install_Windows_v3_4
2. Инсталлировать программу обмена, запустив setup_rc-4000_Tool.exe
3. Подготовить файл с номерами в Excel (*.xlsx): в колонке А должны быть номера в формате +380XXYYYYYYY, в колонке В можно записать имена абонентов.
4. Соединить компьютер с GSM модулем с помощью мини-USB кабеля.

ВНИМАНИЕ! Шлагбаум должен быть выключен или отключено питание GSM модуля!

5. Запустить программу обмена RC-4000 Tool.
6. Выбрать COM-порт, к которому подключен модуль.
7. Если связь установлена, программа запросит пароль доступа к модулю. По умолчанию - 1111.
8. Импортировать номера в программу через **Открыть**. При правильно созданном файле номеров они будут импортированы в программу.
9. Загрузить номера в модуль, **нажав Загрузить**. Прогресс-бар отобразит процесс загрузки.