

Щоб завантажити номери в модуль GSM:

1. Інсталювати драйвер із папки CH34x_Install_Windows_v3_4
2. Інсталювати програму обміну запустивши setup_rc-4000_Tool.exe
3. Підготувати файл із номерами в Excel (*.xlsx): у колонці А мають бути номери у форматі +380XXYYYYYYY, у колонці В можна записати імена абонентів.
4. З'єднати комп'ютер із GSM модулем за допомогою міні-USB кабелю.

УВАГА! Шлагбаум має бути вимкнений або вимкнено живлення GSM модуля!

5. Запустити програму обміну RC-4000 Tool.
6. Вибрати COM-порт, до якого підключено модуль.
7. Якщо зв'язок встановлено, програма запросить пароль доступу до модуля. За замовчуванням – 1111.
8. Імпортувати номери у програму через **Відкрити**. При правильно створеному файлі номерів вони будуть імпортовані до програми.
9. Завантажити номер у модуль, **натиснувши Завантажити**. Прогрес-бар відобразить процес завантаження.